

Kompatibilitäten und nominale DC-Lade-/Entladeleistungen [kW]

Nominale DC-Lade-/Entladeleistung *	BYD Battery-Box								
	HVS / HVS+				HVM / HVM+				
	5.1	7.7	10.2	12.8	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1
Primo GEN24 3.0 Plus	3,11	3,11	-	-	3,11	3,11	3,11	3,11	-
Primo GEN24 3.6 Plus	3,81	3,81	-	-	3,81	3,81	3,81	3,81	-
Primo GEN24 4.0 Plus	4,14	4,14	-	-	4,14	4,14	4,14	4,14	-
Primo GEN24 4.6 Plus	4,51	4,75	-	-	4,51	4,75	4,75	4,75	-
Primo GEN24 5.0 Plus	4,51	5,17	-	-	4,51	5,17	5,17	5,17	-
Primo GEN24 6.0 Plus	4,51	6,20	-	-	4,51	5,63	6,20	6,20	-
Primo GEN24 8.0 Plus	4,51	6,76	-	-	4,51	5,63	6,76	7,88	-
Primo GEN24 10.0 Plus	4,51	6,76	-	-	4,51	5,63	6,76	7,88	-
Symo GEN24 3.0 Plus	2,56	3,15	3,15	3,15	2,56	3,15	3,15	3,15	3,15
Symo GEN24 4.0 Plus	2,56	3,84	4,18	4,18	2,56	3,20	3,84	4,18	4,18
Symo GEN24 5.0 Plus	2,56	3,84	5,12	5,20	2,56	3,20	3,84	4,48	5,12
Symo GEN24 6.0 Plus	4,51	6,22	6,22	6,22	4,51	5,63	6,22	6,22	6,22
Symo GEN24 8.0 Plus	4,51	6,76	8,26	8,26	4,51	5,63	6,76	7,88	8,26
Symo GEN24 10.0 Plus	4,51	6,76	9,01	10,30	4,51	5,63	6,76	7,88	9,01
Symo GEN24 12.0 Plus SC	4,51	6,76	9,01	11,26	4,51	5,63	6,76	7,88	9,01
Verto 15.0 Plus**	5,12	7,68	10,24	12,80	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48
Verto 17.5 Plus**	5,12	7,68	10,24	12,80	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48
Verto 20.0 Plus**	5,12	7,68	10,24	12,80	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48
Verto 25.0 Plus**	5,12	7,68	10,24	12,80	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48
Verto 30.0 Plus**	5,12	7,68	10,24	12,80	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48
Verto 33.3 Plus**	5,12	7,68	10,24	12,80	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48

Nominale DC-Lade-/Entladeleistung *	BYD Battery-Box HVB						
	11.8	14.8	17.8	20.7	23.7	26.7	29.6
Verto 15.0 Plus**	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48	22,50	22,50
Verto 17.5 Plus**	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48	23,04	25,60
Verto 20.0 Plus**	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48	23,04	25,60
Verto 25.0 Plus**	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48	23,04	25,60
Verto 30.0 Plus**	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48	23,04	25,60
Verto 33.3 Plus**	10,24	12,80	15,36	17,92	20,48	23,04	25,60

* Bei diesen Daten handelt es sich um die DC-Lade- und Entladeleistung. Diese DC-Entladeleistung unterscheidet sich von der AC-Leistung, die bei den Verbrauchern im Haushalt ankommt, da hier noch der Wirkungsgrad des Wechselrichters miteinbezogen werden muss.

** Die Entladeleistung ist mit der max. Wechselrichterleistung begrenzt. Konkrete Leistung siehe Verto Plus Datenblatt.